



Bağlı Sözleşme Adı: BURSA VALİLİĞİ İL MILLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ İLE YEŞİLYAYLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA KARACABEY TOKİ ŞHT. Y.ZB. ERHAN KINDİR İLKOKULU LED AYDINLATMA İYİLEŞTİRİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.

## 1. GENEL

- 1.1. Projenin Tanımı
- 1.2. Millî Eğitim Bakanlığı'nın Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Bursa Valiliği, Bursa İl Enerji Yönetimi Birimi tarafından bina etütleri yapılan Karacabey TOKİ Şht. Yzb. Erhan Kindir İlkokuluna ait mevcut LED aydınlatmanın iyileştirilmesi iştirid.
- 1.3. Konu ve Kapsam

Bu Teknik Şartname; Karacabey TOKİ Şht. Yzb. Erhan Kindir İlkokulu bünyesinde mevcut 574 adet LED armatürün (396 adet 36W siva üstü LED armatür, 2 adet 36W radar sensörlü siva üstü LED armatür, 21 adet siva altı (60x60) 36 W LED armatür, 22 adet 18W sensörlü siva üstü LED armatür, 6 adet 18W siva üstü LED armatür, 127 adet 12W siva üstü LED armatür) değiştirilmesi ve eğitim binaları ve açık alanlarında bulunan konvansiyonel (aydınlatma standartı tablosuna göre, okulların sınıf ve diğer dersliklerinde olması gereken en az aydınlatma seviyesi 300 lüks şartını karşılamak için okul bünyesinde bulunan ve bu şartları taşımayan ortamların kullanılacak malzemeler LED armatür, Bina Dış Projektör montajı (10 adet) olmak üzere mal ve hizmet alımı yapımı Teknik Şartnamesidir.

Aydınlatmada kaliteli ve homojen ışık dağılımı oluşturma, israfa engel olmak ve aydınlatmada maksimum tasarruf sağlayarak kapalı mekânlar okul sınıfları genel aydınlatma yönetmeliğine uygun yeterli aydınlatmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

### 1.4. Tanımlar

İdare: Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi

Yüklenici: İdare ile işin yapılması için sözleşme imzalayan bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Alt Yüklenici: Yükleniciden sözleşme ile İşi alan İstekli

Enerji Yönetim Birimi: Bursa Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Enerji Yönetim Birimi

Lüks: Birim alan başına düşen lümen miktarı

LED: Işık yayan bir elektronik devre elemanı.

Watt (W): Elektrik güç birimi.

Lümen: Birim zamanda bir kaynaktan çıkan ışık miktarı olan ışık akışının birimidir.

Hertz (Hz) : Genel bir olayın saniyede bir kez tekrarlanması.

Volt (V): Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi.

AC: Genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektriksel akımdır.

Kelvin (K): Temel sıcaklık ölçüsü birimi.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



°C: Derecede Celcius sıcaklığın birimidir.

Ohm: Bir iletkeden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir.

#### 1.5. Standartlar

Aydınlatma Standartları

TS EN 61000-4-4

TS EN 61000-4-5

TS EN 60598-1

TS EN 60598-2-1

TS EN 60598-2-2

TS EN 60598-2-5

TS EN 61000 -3-2

TS 8698 EN

#### 1.6. Yasal Dayanaklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Genel Aydınlatma Yönetmeliği

#### 1.7. Çalışma Koşulları

Okulun Eğitim ve Öğretim saatleri içerisinde keşif haricinde montaj vb. çalışma yapılmayacaktır.

#### 1.8. Sistem Verileri

Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir veri yoktur.

## 2. YETKİLİ / YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

#### 2.1. Montaj Koşulları ve İşin Süresi

2.1.1. Armatürler içerisinde yapılacak tadilatlarda önce armatürlerdeki kendi mevcut kablosu kullanılacak yetmediği yerde yeni kablo kullanılacaktır.

2.1.2. Armatürlerin içindeki tadilatta kullanılacak yeni kabloyu Yüklenici/Alt Yüklenici kendisi temin edecek ve temin ettiği kablo için ayrıca herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

2.1.3. Yüklenici/Alt Yüklenici işin tamamını sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlayacak. Çalışır durumda sorunsuz ve eksiksiz olarak teslim edecektir.

#### 2.2. İşin Yapılacağı Yerin Yüklenici /Alt Yüklenici Tarafından Tetkiki

Yüklenici/Alt Yüklenici iş sözleşme öncesinde işin yapılacağı alanı idare ile birlikte gezerek şartnameye uygun olarak pursantajını yapacaktır. Daha sonra iş ücret artışı talebinde bulunamayacaktır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



### 2.3. Projelendirme

Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir projelendirme yoktur.

### 2.4. Montaj

#### 2.4.1. Aydınlatma

2.4.1.1. Montaja başlamadan önce kullanılacak olan bütün malzemelerin idare yetkililerinin onayından geçtikten sonra uygulamaya (çalışmaya) başlanacaktır.

2.4.1.2. İş esnasında idare yönetimi istediği değişikliği yükleniciye yaptırabilecektir.

2.4.1.3. Bodrum Katta bulunan Sığınakta mevcut 28 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 28 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.4. Bodrum Kat sığınakta bulunan tuvaletlere mevcut 2 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 2 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.5. Bodrum Kat bulunan tuvaletlerde mevcut 20 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 20 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.6. Bodrum Kat Elektrik Odasında mevcut 2 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 2 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.7. Bodrum Kat depoda mevcut 8 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 8 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.8. Bodrum Kat Çok amaçlı Salonda mevcut 22 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 22 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.9. Bodrum Kat kazan dairesinde mevcut 11 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 11 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.10. Bodrum Kat koridorda mevcut 16 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 16 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.11. Zemin Katta bulunan 4 adet derslikte mevcut 24 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 24 adet her bir derslik için 6 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

2.4.1.12. Zemin Katta bulunan 2 adet Anasınıfı derslikte mevcut 12 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



ölçülerde ve 12 adet her bir derslik için 6 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

- 2.4.1.13. Zemin Katta bulunan Özel Eğitimde mevcut 8 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 8 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.14. Zemin Katta bulunan Depo1 de ve Depo2 de mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 4 adet her bir depo için 2 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.15. Zemin Katta Anasınıflarında bulunan depolarda mevcut 3 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 3 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.16. Zemin Kat bulunan 2 adet kız öğrenci tuvaletlerinde mevcut 12 adet 1x18W floresan armatür yerine 12 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde takılacaktır. Lavabo üzerindeki armatürler aynı sayıda tavana taşınacaktır.
- 2.4.1.17. Zemin Kat bulunan 2 adet erkek öğrenci tuvaletlerinde mevcut 12 adet 1x18W floresan armatür yerine 12 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde takılacaktır. Lavabo üzerindeki armatürler aynı sayıda tavana taşınacaktır.
- 2.4.1.18. Zemin Kat bulunan bayan öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.19. Zemin Kat bulunan erkek öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.20. Zemin Kat bulunan engelli öğrenci tuvalette mevcut 1 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 1 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.21. Zemin Kat antrede mevcut 13 adet 4x18W IP2X floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 13 adet sıva altı en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür (60x60) takılacaktır.
- 2.4.1.22. Zemin Kat koridorlarda mevcut 25 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 25 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.23. Zemin Katta bulunan Müdür Yardımcısı Odasında mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 2.4.1.24. Zemin Katta bulunan Öğretmenler Odasında mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.25. Zemin Katta bulunan Fotokopi Odasında mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.26. Zemin Katta bulunan Hizmetli Odasında mevcut 6 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 6 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.27. Zemin Katta bulunan Çay Ocağı mevcut 2 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.28. Birinci Katta bulunan 6 adet derslikte mevcut 36 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 36 adet her bir derslik için 6 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.29. Birinci Katta bulunan Depo1'de ve Depo2'de mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 4 adet her bir depo için 2 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.30. Birinci Katta bulunan Yemekhane depoda mevcut 2 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.31. Birinci Katta bulunan 2 adet kız öğrenci tuvaletlerinde mevcut 12 adet 1x18W floresan armatür yerine 12 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde takılacaktır. Lavabo üzerindeki armatürler aynı sayıda tavana taşınacaktır.
- 2.4.1.32. Birinci Katta bulunan 2 adet erkek öğrenci tuvaletlerinde mevcut 12 adet 1x18W floresan armatür yerine 12 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde takılacaktır. Lavabo üzerindeki armatürler aynı sayıda tavana taşınacaktır.
- 2.4.1.33. Birinci Kat bulunan bayan öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.34. Birinci Kat bulunan erkek öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 2.4.1.35. Birinci Kat koridorlarda mevcut 36 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 36 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.36. Birinci Katta bulunan Müdür Odasında mevcut 6 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 6 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.37. Birinci Katta bulunan Öğretmenler Odasında mevcut 10 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 10 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.38. Birinci Katta bulunan Santral Odasında mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.39. Birinci Katta bulunan İzolasyon Odasında mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 4 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.40. Birinci Katta bulunan Kantinde mevcut 2 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.41. Birinci Katta bulunan Yemekhanede mevcut 8 adet 4x18W IP2X floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 8 adet ve en fazla 1x36W siva altı LED (min 2500 lümen) armatür (60x60) takılacaktır.
- 2.4.1.42. İkinci Katta bulunan 6 adet derslikte mevcut 38 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 38 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.43. İkinci Katta bulunan Depo1 de ve Depo2 de mevcut 4 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 4 adet her bir depo için 2 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.44. İkinci Katta bulunan 2 adet kız öğrenci tuvaletlerinde mevcut 12 adet 1x18W floresan armatür yerine 12 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde takılacaktır. Lavabo üzerindeki armatürler aynı sayıda tavana taşınacaktır.
- 2.4.1.45. İkinci Katta bulunan 2 adet erkek öğrenci tuvaletlerinde mevcut 12 adet 1x18W floresan armatür yerine 12 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür, 2 adet 1x36W floresan armatür yerine 2 adet 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde takılacaktır. Lavabo üzerindeki armatürler aynı sayıda tavana taşınacaktır.
- 2.4.1.46. İkinci Katta bulunan bayan öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 2.4.1.47. İkinci Katta bulunan erkek öğretmen tuvalette mevcut 3 adet 1x18W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 3 adet en fazla 1x12W LED (min 1000 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.48. İkinci Kat koridorlarda mevcut 27 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde ve 27 adet en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.49. İkinci Katta bulunan Halk Eğitim Kursu odasında mevcut 10 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 10 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.50. İkinci Katta bulunan Kütüphanede mevcut 14 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 14 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.51. İkinci Katta bulunan İngilizce Sınıfında mevcut 6 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 6 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.52. İkinci Katta bulunan Bilgisayar Teknoloji Sınıfında mevcut 10 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 10 adet ve en fazla 1x36W LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.53. Orta merdivenlerde mevcut 6 adet 2x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 6 adet ve en fazla 1x18W LED (min 1600 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.54. Yangın merdivenlerde mevcut 14 adet 2x36W, 8 adet 2x18W adet floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 22 adet ve en fazla 1x18W sensörlü LED (min 1600 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.55. Bina girişlerinde mevcut 2 adet 1x36W floresan armatür yerine, Şartnamenin Mekanik Malzeme Özellikleri başlığında belirtilen ölçülerde 2 adet ve en fazla 1x36W sensörlü LED (min 2500 lümen) armatür takılacaktır.
- 2.4.1.56. Bina dışında bulunan ve mevcutta bahçe aydınlatması amaçlı olarak kullanılan arızalı 10 adet 400W Halojen Projektör yerine, 10 adet LED 150W (min 13.500 lümen) projektör takılacaktır.
- 2.4.1.57. Yukarıda Mekanik ölçülerini belirtmiş armatürler içinden tüm bina için tek bir ölçü standarı seçilerek uygulama yapılacaktır.
- 2.4.1.58. Demontajı yapılan (LED, armatür, sürücü, trafo, projektör, armatür vb.) gibi malzemeler, yeni montajı yapılan malzemelerin ambalajına koyularak sağlıklı bir şekilde muhafazası sağlanacaktır ve tutanakla okul idaresine teslim edilerek okulda muhafaza edilecektir.
- 2.4.1.59. Yüklenici/alt yüklenicinin kullanacağı montaj malzemeleri (kablo bağı, kablo etiketleri, kablo uçları, buat, rekor vb.) bağlantı ekipmanları montajı yapılacak LED armatürler ile beraber bu şartname kapsamında yüklenici/alt yüklenici tarafından tedarik edilecektir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



## 2.5. Sistemin Devreye Alınması

2.5.1. Söz konusu Teknik Şartname isteklerini karşılayan cihazların kurulum ve montaj sonrası ilk çalıştırmanın idare tarafından görülmesi gereklidir.

## 2.6. Sistemin Devreye Alınmasını Müteakip Yapılan İzleme/Ölçüm (Nihai İzleme/Ölçüm)

2.6.1. Cihazların kurulum ve montaj sonrası ilk çalıştırmanın yapılması ve LED armatürler kararlı hale gelince lüksmetre ile işi teslim alacak kabul komisyonu öncesi mahal ölçümlerinin Yüklenici/Alt Yüklenici tarafından yapılması ve idareye teslim edilmesi gereklidir.

## 2.7. Nihai Raporlama

2.7.1. Teknik Şartnamenin 2.6'daki kriterler esas alınarak rapor oluşturulacaktır.

## 2.8. Kabul İşlemleri

2.8.1. İş bitimi sonrası Bursa Valiliği'nin görevlendireceği komisyon tarafından işin bütünüyle teknik şartnameye uygun olarak kabul işlemleri yapılacaktır.

2.8.2. Kabul sonrası iş bitiminden sonra yedek ve artan malzeme miktarları sayılara tutanakla okul idaresi yetkililerine teslim edildiğine dair tutanağın bir nüshası idareye ve okula teslim edilecektir.

## 2.9. Yüklenici/Alt Yüklenici Arıza ve Bakım-Onarım Giderme Sorumluluğu

2.9.1. LED Armatürlerin montajı tamamlanıp işin idareye teslim edildiği tarihten itibaren 24 aylık garanti süresi içinde arıza yapması durumunda 7 takvim günü içerisinde montajı yapan Yüklenici/Alt Yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

## 2.10. Eğitim

2.10.1. Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir eğitim planı yoktur.

## 2.11. Sisteminin Yapımı Sırasında Oluşabilecek Hasarlar

2.11.1. Çalışma anında oluşabilecek her türlü aksama, kaza, hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacak, meydana gelecek her türlü yaralanma ile can ve mal kaybına karşı yüklenici sorumlu olacaktır. İşin ve malzemenin tesliminden önce bu iş kapsamında oluşabilecek tüm maddi ve manevi hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.11.2. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanunun yükümlülüklerini yerine getirecektir.

2.11.3. Yüklenici, iş alanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi almak, yapılan işin niteliğine bağlı gerekli kişisel koruyucu donanımları, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla ve kullanmakla yükümlüdür.

## 2.12. Yüklenici/Alt Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

2.12.1. Montaj ve demontaj dikkatlice yapılacak malzemelerde kırılma ve deformasyon olmasının durumunda yüklenici karşılaşacaktır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



2.12.2. Montaj sırasında tesisat üzerinde veya okulun diğer demirbaşları üzerinde oluşabilecek hasarların tazmininden Yüklenici/Alt Yüklenici sorumludur.

2.12.3. Elektrik panolarında herhangi bir hasar meydana gelmesi durumda yüklenici islah edecektir.

### 2.13. Yüklenicinin Alt Yüklenici Çalıştırma Sorumluluğu

Yüklenici ile Alt Yüklenici arasındaki bu teknik şartnameye uygun olarak bir sözleşme yapılması durumunda sözleşmenin bir nüshası Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi'ne teslim edilecektir.

### 2.14. Yüklenici/Alt Yüklenicinin Sunması Gereken Belgeler

Elektrik panolarına müdahalede edecek ustalık yetki belgesine sahip olmalıdır.

## 3. TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

Bu iş kapsamında şartnameye esas herhangi bir veri yoktur.

## 4. LED ARMATÜR MALZEME ÖZELLİKLERİ

### 4.1. Led Armatürler Elektriksel ve Yapısal Özellikler

4.1.1. Enerji tüketimi; LED armatürün etiket değerlerine uygun olmalıdır.

4.1.2. LED Armatür çalışma gerilimi  $90V-220 V \pm \% 10$  AC ve çalışma frekansı 50Hz/60Hz olmalıdır.

### 4.2. LED Armatürler Fonksiyonel Özellikler

4.2.1. LED Armatürler 50.000 saatlik kullanım süresi sonrasında %70 lümen koruması sağlamalıdır.

4.2.2. LED Armatürler voltaj kontrolü akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olmalıdır.

4.2.3. LED Armatürlerde kullanılacak sensörler 360 Derece algılama kapasitesine sahip olmalıdır

4.2.4. 36W Sıvaüstü Radar Sensörlü armatürler dahili tip olmalıdır.

### 4.3. LED Armatürler Sürücü Özellikleri

4.3.1. LED sürme akımı, LED'lerden optimum verim elde edebilmek ve uzun ömür sağlayabilmek için teknik özelliklerinde belirtilen maksimum sürme akımının minimum %20 altında olmalıdır

4.3.2. LED'li armatür sürücülerinin akım harmonikleri TS EN 61000 -3-2 standartı doğrultusuna %10'dan az olacaktır.

4.3.3. LED sürücüler, ortam sıcaklığı  $-20^{\circ}\text{C}$  ile  $+50^{\circ}\text{C}$  aralığında ve sürücü kasasında belirtilen ısı ölçüm noktasında ( $T_c$ ), metal kasalarda  $75^{\circ}\text{C}$ 'de ve plastik kasalarda  $65^{\circ}\text{C}$ 'de minimum 50.000 saat ömürlü olmalıdır.

4.3.4.  $\geq 15\text{W}$  toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin verimi en az %88,  $<15\text{W}$  toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin verimi en az %80 olmalıdır. Verim değerleri idareye verilecektir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 4.3.5.  $\geq 15W$  toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin güç faktörü (pf) tam yükte en az 0,90,  $<15W$  toplam güç tüketimi olan armatürler de kullanılan sürücülerin güç faktörü (pf) tam yükte en az 0,75 olmalıdır.
- 4.3.6. LED ve sürücü üreticilerinin verdiği tolerans aralıkları baz alındığında armatür güç ve ışık akısı (lumen) değerlerinde  $\pm 5\%$  değişiklik olabilir
- 4.3.7. LED sürücüler, yüksek şebeke gerilim geçişlerine karşı iç mekân standart uygulamalar için L-N arası 1kV ve L-PE/N-PE arası 2kV korumalı olmalıdır. (TS EN 61000-4-4, TS EN 61000-4-5)
- 4.3.8. TS EN 60598-2-3, TS EN 60598-2-5 standartlarına tabi olan armatürlerin içerisinde bulunan sürücüler aşırı gerilime karşı en az 4 kV'luk darbe (surge) korumalı olacaktır.
- 4.3.9. LED sürücülerin, aydınlatılan ortamda aydınlanma kalitesini bozan ve kamera çekim kalitesini düşüren kırışma (flicker/ripple) değeri %10'dan küçük olmalıdır
- 4.3.10. LED sürücülerin, aydınlatılan ortamda aydınlanma kalitesini bozan ve kamera çekim kalitesini düşüren kırışma (flicker/ripple) değeri %10'dan küçük olmalıdır
- 4.3.11. Sürücülerin kısa devre koruması bulunmalı ve 2 yıl garanti olmalıdır.

#### 4.4. LED Armatürler Besleme Modülü ve Özellikleri

- 4.4.1. En az IP 40 Koruma Standartlarına uygun olmalıdır.
- 4.4.2. Şebeke voltajının değişimlerinde ışık kaybı olmamalıdır.
- 4.4.3. LED Armatürlerde kullanılan sürücünün güç verimi %95'den büyük olmalıdır.
- 4.4.4. LED Armatürlerde Güç PFC değeri 0,95'den büyük olmalıdır.

#### 4.5. LED Armatürler Mekanik Özellikler

- 4.5.1. Tüm LED Armatürler için kasa kalınlığı en fazla 55mm olmalıdır.
- 4.5.2. Tüm LED Uygulamaları Sıva Üstü Olmalıdır.
- 4.5.3. Uygulaması yapılacak Tüm LED Armatürler Elektrostatik toz boyalı kaplı metal çerçeve olmalıdır.
- 4.5.4. LED Armatürlerde kullanılacak cam buzlu (opal) olmalıdır.
- 4.5.5. LED Armatürlerde gövdesinin tamamı opal gövde olmalıdır. Soğutucu iç bölgede bulunmalı, soğutucu gövde çevresinin en az 3/1'i kadar olmalı ve alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 4.5.6. LED armatürler 36W olanlar için kare 600mmx600mm çerçeve sahip, 18W olanlar için çerçeve 300x600mm sahip olmalıdır. 12W olanlar 300mmx300mm kare çerçeve sahip olmalıdır.

#### 4.6. LED Armatürler Işık Özellikleri

- 4.6.1. LED Armatür'ün başlangıç ışık akısı 36W armatürler için (Initial Value) en az 3240 lumen, kararlı halde (Effective Value) ışık akısı minimum 3045 lumen olmalıdır. Ve ikisinin arasındaki fark %6'yi geçmeyecektir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



4.6.2. LED Armatür'ün başlangıç ışık akısı 12W armatürler için (Initial Value) en az 1080 lumen, kararlı halde (Effective Value) ışık akısı minimum 1015 lumen olmalıdır. Ve ikisinin arasındaki fark %6'yı geçmeyecektir.

4.6.3. LED Armatür'ün ışık verimliliği en az 90m/W olmalıdır.

4.6.4. LED Armatür'ün renksel geri verim endeksi (CRI) % 80'den fazla olmalıdır.

4.6.5. LED Armatür'ün renk sıcaklığı en az 5800K, en fazla 6500K olmalıdır.

#### 4.7. LED Projektörler Elektriksel ve Yapısal Özellikleri

4.7.1. LED Projektörlerin Enerji tüketimi; en az 150W en çok 160W olmalıdır.

4.7.2. LED Projektörlerde çalışma gerilimi 90V-220 V ± % 10 AC ve çalışma frekansı 50HZ/60HZ olmalıdır.

#### 4.8. LED Projektörler Fonksiyonel Özellikler

4.8.1. LED Projektörlerde 30.000 saatlik kullanım süresi sonrasında %70 lumen koruması sağlanmalıdır.

4.8.2. LED Projektörlerde voltaj kontrolü akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olmalıdır.

#### 4.9. LED Projektörler Besleme Modülü Özellikleri

4.9.1. IP 65 Standartlarına uygun olmalıdır.

4.9.2. Şebeke voltajının değişimlerinde ışık kaybı olmamalıdır.

4.9.3. LED Projektörlerde kullanılan sürücünün güç verimi %85'den büyük olmalıdır.

4.9.4. LED Projektörler PFC değeri 0,90'dan büyük olmalıdır.

#### 4.10. LED Projektörler Mekanik Özellikler

4.10.1. LED Projektörlerde kullanılacak saydam (şeffaf) olmalıdır.

4.10.2. LED Projektörlerde kasa yüksekliği 330mm-350 mm arasında olmalıdır.

4.10.3. LED Projektörlerde kasa çapı en fazla 350mm-260 mm arasında olmalıdır.

#### 4.11. LED Projektörler Işık Özellikleri

4.11.1. LED Projektörlerde başlangıç ışık akısı (Initial Value) en az 13500 lumen olmalıdır.

4.11.2. Kararlı hâlde (Effective Value) ışık akısı minimum 12800 lumen olmalıdır ve ikisinin arasındaki fark %6'yı geçmeyecektir.

4.11.3. LED Projektörün ışık verimliliği en az 90lm/W olmalıdır.

4.11.4. LED Projektörün renksel geri verim endeksi ( CRI ) %80'den fazla olmalıdır.

4.11.5. LED Projektörün renk sıcaklığı en az 5000K, en fazla 6200K olmalıdır.

#### 4.12. LED Armatürler ve LED Projektör Ürün İstenen Belgeler

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



- 4.12.1. Sıvaüstü ve Sıvaaltı LED armatürler için ENEC Belgesi ve TSE Belgesi olmalıdır.
- 4.12.2. Teklif verecek Firmalar, teklif ettikleri ürünün imalatçısının vereceği 24 (yirmidört) aylık garanti süresini taahhüt eden belgeyi idareye sunacaktır.
- 4.12.3. LED Armatür ve LED Projektörlere ait CE belgesi idareye sunacaktır.
- 4.12.4. Üretici firmaya ait ISO 9001-2008 kalite sistem belgesi idareye sunacaktır.
- 4.12.5. TSE Hizmet yeterlilik belgesi idareye sunacaktır.

## 5. GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARI

- 5.1. Ürünlerin garanti süresi içinde arızalanması durumunda arızanın bildirilmesini müteakip, 7 takvim günü içinde arızaya müdahale edilip, ürün yenisi ile birebir değiştirilecektir.
- 5.2. Yüklenici, teklif ettikleri ürünün imalatçısının vereceği 24 (yirmidört) aylık garanti süresini taahhüt eden belgeyi idareye sunacaktır.

## 6. DİĞER HUSUSLAR

- 6.1. Montaj ve üretim başlamadan önce Yüklenici/Alt Yüklenici yetkilileri ile kurum yetkilileri tarafından yeniden lamba ve armatür sayıları sayılacak ve üretim bu sayımlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
- 6.2. LED Armatürlerin montajı tamamlanıp işin idareye teslim edildiği 24 aylık Garanti süresi içinde arıza yapması durumunda 7 takvim günü içerisinde montajı yapan Yüklenici/Alt Yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

### 6.3. Gizlilik İlkesi

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Yüklenici/Alt Yüklenici ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından,ibu gizlilik maddeleri madde protokol kapsamında anlaşmaya varmışlardır.

- 6.4. Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması; Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;
  - a. Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
  - b. Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenleştirmemeyi,
  - c. Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
- 6.5. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken çalışanlarına, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi



çalışanları, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu protokol yükümlülüklerine aykırı davranışmayacaklarını ve böyle davranışmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

**6.6. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler;**

- Kamuya mal olmuş bilgiler,
- Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgilerdir.

**6.7. Münhasır Hak Sahipliği;** Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasır hak sahibidirler.

**6.8. Alınması Gereken Önlemler;** Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıkladığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini, diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

**6.9. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi;** Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

**6.10. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi;** Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. Yüklenici/Alt Yüklenici ile idare arasında paylaşılan bilgiler ticari sırr ve gizli bilgi olarak kabul edilecektir. Kurumdan alınan bilgiler belirtilen amaç dışında kullanılamaz ve çalışanları dahil üçüncü şahıslara iletemez ve aktaramaz. Gizlilik hükümlülüğü sözleşmenin sona ermesinden sonra devam edecektir. Yüklenici/Alt Yüklenici veri tabanını sözleşmenin sona ermesiyle kuruma iade edecektir.

**Elektrik Sistemleri Yönetim Birimi**

Şeref AKDENİZ	İrfan ERTEM	Murat ÖZTÜRK	Hayri ZARARSIZ
Birim Yöneticisi	Proje Uzmanı	Proje Uzmanı	Proje Uzmanı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Temsilcisi	Kalite Yöneticisi